




Sherlock IC Reader

Sherlock IC Reader  IC Card  Smart Phone

- 製品外部サイズ (W)55mm× (H) 65mm× (D) 10mm
- 製品内部サイズ (W)50mm× (H) 65mm× (D) 30mm
- 切欠きサイズ φ30~32mm穴1個
- 供給電源 AC/DCアダプター (5V) またはDC5~24V入力
- 認証方式 近接型ICカード (Mifare/Felica) /スマートフォン (BLE)
- カード周波数 13.56MHz
- 対応カード MIFARE & FeliCa
- 読取距離 MIFARE : 20mm FeliCa : 15mm (交通系FeliCa : 10mm)
- コード登録数 5,000件 (カードおよびスマホ認証コードの合計)
- 表示 LED表示 (青/赤) /ブザー音
- 出力1 無電圧A接点1パルス (GND出力も可)
- 出力2 RS-422A or RS-485 (通信)
- 使用環境 温度 : 0~50°C 湿度 : 30~80%RH (結露なきこと)
- 記録 メイン基板EEPROM及びMicroSDカード



簡単取付

リーダー用の制御盤が無くともカードキーの登録やシリアル通信が可能の為、設置したICリーダーは直接電気錠制御盤へ配線いただけます。また、インターホンについては一般的なシリンダー型キースイッチの切欠きに対応しており、パネルの加工も不要です。




住戸毎の登録、抹消機能

専用の登録・抹消カードにて部屋番号とICカードを紐付けしている為、退去・紛失の都度、お部屋のデータの抹消が可能です。その為、セキュリティのレベルを常に維持することができます。



お持ちのICカードで設定可能

シャーロックオリジナルのICカード以外にも、Felica、MYFARE規格のICチップを読み取ることができる為、入居者自身でお持ちのICカードも登録可能です。
※ICチップ内蔵のカードの種類によっては登録できない場合がございます。



宅配ボックス エレベーター

宅配ボックス、エレベーターも連動可

宅配ボックスやエレベーターにも取付可能な為、カード1枚で連動させることができます。
※設置については各メーカーとの打ち合わせが必要となります。



microSDにてバックアップ

本体の登録情報についてはmicroSDカードにも記録されている為、万が一の故障の際にも即時対応、即時復旧が可能です。



スマートフォンも設定可能

Sherlock VTimelineが導入されている物件についてはICカードだけではなく、スマートフォンのアプリでも解錠可能です。
※別途追加費用が発生いたします。